

# Visit väckarklocka

BE1580/BE1380

 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

- 1 Extra hög 100+ dBsignal**  
Stigande multifrekvenssignal
- 2 Fyra högintensiva blyxtljus**  
Effektiva även i dagsljus
- 3 Kraftfull sängvibrator**  
Vibrerar och avger ett ljud
- 4 Inbyggd nattlampa**  
Leder dig tillbaka till sängen
- 5 Batterireserv**  
Tar över vid strömavbrott
- 6 Smart snoozefunktion**  
Minskar tidsintervallen
- 7 Bellman Visit kompatibel**  
Fungerar som Visitmottagare

100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm



## Nu blir det lättare att komma upp.

Med Visit väckarklocka från Bellman & Symfon behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Välj att vakna till högt ljud, intensivt blyxtljus eller vibrationer under huvudkudden. Perfekt för dig som sover tungt eller har nedsatt hörsel.

Väckarklockan är en del av Visits lösningar för smarta hem och kan också väcka dig om det ringer på dörren eller i telefonen, när din bebis behöver tillsyn eller om en brand skulle inträffa.

Väckarklockan har en inbyggd nattlampa som med ett mildt blått sken visar vägen tillbaka till sängen och en smart snoozefunktion som stegvis minskar tidsintervallet från 9 till 2 minuter.

Ljudsignalen sveper över frekvenserna så att du som har svårt att höra till exempel höga toner inte skall missa den. Väckarklockan har också en stor och tydlig LCD urtavla med justerbar bakgrundsbelysning och separata vred för att ställa tid och väckning.



Du kan också koppla in telefonen och förstärka ringsignalen eller ansluta en trampmatta som väcker dig när någon trampar på den.

# Teknisk information

## Mått och vikt

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Höjd:  | 108 mm                  |
| Bredd: | 121 mm                  |
| Djup:  | 92 mm                   |
| Vikt:  | 390 g (inkl. batterier) |



## Anslutningar

- Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modular RJ-11 kontakt  
Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz

## Signaler

- **Ljudsignal**  
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm  
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- **Blixt**  
Fyra högintensiva, pulserande LED-blixtar  
Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall
- **Sängvibrator**  
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0 V DC  
Avger ett ljud

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens:  
868.3 MHz
- Räckvidd:  
Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% -95% ej kondenserande

## Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg  
Aktiveras med snooze-knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

## Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 min
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

## Nattlampa

- Inbyggd nattlampa som visar vägen tillbaka till sängen med ett mildt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Sätts på och stängs av med snooze-knappen
- Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

## Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24-timarsvisning
- Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Specifik knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som strömförsörjer både alarm, sängvibrator, nattlampa och blixtljus

## I paketet

- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1272 sängvibrator med ljud
- Batterielimator 7.5 VDC, 1000 mA
- 4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier
- Bruksanvisning

## Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:  
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt



## Knappar och reglage



## Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol  
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol  
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol  
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol  
Visit Brandvarnare har aktiverats

## Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE1271 sängvibrator utan ljud
- BE9086 kabel för extern trigg
- BE9105 telefonkabel
- Telefonadapter med plugg för respektive länder

© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1580\_BE1380\_001DAS002

[bellman.com](http://bellman.com)