

Wekker, Pro

BE1370



 Bellman & Symfon®



Funcities

- 1 Extra luid 100dB* alarm**
Oplopend meertonig signaal
- 2 4x flitslichten met hoge intensiviteit**
Effectief, zelfs bij daglicht
- 3 Krachtig trilalarm**
Trilt en maakt geluid
- 4 Nachtlampje**
Begeleidt u terug naar bed
- 5 Batterijback-up**
Houdt alle functies functioneel
- 6 Slimme snooze**
Verkort het sluimerinterval
- 7 Telefoondetector**
Versterkt het telefoonsignaal

* 100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"

Wakker worden is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Met de wekker Pro van Bellman & Symfon hoeft u zich geen zorgen meer te maken dat u zich misschien verslaapt. Kies ervoor om wakker te worden met een extra luid en hoorbaar alarm, vier flitsende lampen met hoge intensiteit of een trilalarm dat trilt en een geluid direct in uw kussen afgeeft. Perfect als u moeite heeft met opstaan of slecht hoort.

De wekker heeft veel unieke eigenschappen zoals het nachtlampje, een mild blauw licht dat u terug naar bed begeleidt als u 's nachts rondloopt, en een slimme snooze-functie die de sluimerintervallen verkort van 9 naar 2 minuten.

De wekker maakt gebruik van verschillende frequenties, zodat u, zelfs als u moeite heeft met het horen van bijvoorbeeld hoge frequenties, het signaal niet zult missen.

De wekker is heel gemakkelijk in gebruik. Het heeft een groot LCD-display met instelbare achtergrondverlichting en twee afzonderlijke druk-draaiknoppen voor het instellen van de tijd en het alarm.

Daarnaast kunt u de wekker aansluiten op uw telefoon om het beldsignaal te versterken of op een deurmat.



Technische specificaties

Grootte en gewicht

- Hoogte: **108 mm, 4,3"**
Breedte: **121 mm, 4,7"**
Diepte: **92 mm, 3,6"**
Gewicht: **390 g, 13,7 oz, incl. batterijen**



Verbindingen

- Externe activeringsingang 3,5 mm stereo jack-aansluiting
- Modulaire telefoon RJ-11 jack-aansluiting Analooog netwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Uitgangssignalen

- Geluid**
100 dBA @10 cm, 4"; 94 dBA @ 30 cm, 12"
Ingebouwd meervoudig frequentiesignaal met een hoofdfrequentie van 950 Hz - 3000 Hz
- Flits**
4 zeer intensieve pulserende leds
Waarschuwing! Flitsen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken
- Trilalarm**
Trilvermogen: 2,0 - 4,0 V DC
Maakt geluid

Display

- Type: Twisted Nematic (TN) LCD
- Instelbare intensiteit van de achtergrondverlichting in 5 stappen
De achtergrondverlichting wordt geactiveerd door de snooze-knop
- Kleur achtergrondverlichting: wit
- Display time-out: 8 seconden

Alarm en snooze

- Alarm time-out: 20 minuten
- Sluimerintervallen verkortend van 9 naar 2 minuten in stappen van twee minuten
- Snooze time-out: 20 minuten

Nachtlampje

- Ingebouwd nachtlampje dat u terug naar bed begeleidt met een zacht blauw licht
- Type: Electro Luminescent (EL) licht
- Aan/uitschakelen met de snooze-knop
- Time-out: 1 uur op netstroom, 15 min. op batterij

Werking

- Afzonderlijke druk-draaiknoppen voor eenvoudige instelling van de tijd en het alarm
- Speciale knop die schakelt tussen 12-uurs en 24-uurs tijdweergave
- Speciale knop die de intensiteit van de achtergrondverlichting in vijf stappen aanpast
- Speciale knop die de flitslichten en het alarm in-/uitschakelt
- Batterijbewaking die de status van de back-upbatterij controleert en weergeeft.
- De back-upbatterij voorziet het geluid, het trilalarm, de flitslichten en het nachtlampje van stroom.

In de doos

- BE1370 wekker
- BE1272 trilschijf met geluid
- Stroomadapter, 7,5 VDC, 1000 mA
- 4 x oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Gebruikershandleiding

Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9086 Externe activeringskabel
- BE9105 flexibele telefoonkabel
- Telefoon-adaptorstekkers voor het betreffende land

Milieuvereisten

- Temperatuur tijdens gebruik: 15 ° tot 35 °C (59 ° tot 95 °F)
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

Knoppen en bedieningselementen



© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1370_018DAS005

bellman.com