

Visit väckarklocka

BE1580/BE1380

 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1 Extra hög 100+ dBsignal**
Stigande multifrekvenssignal
- 2 Fyra högintensiva blytljus**
Effektiva även i dagsljus
- 3 Kraftfull sängvibrator**
Väcker dig med vibrationer
- 4 Inbyggd nattlampa**
Leder dig tillbaka till sängen
- 5 Batterireserv**
Tar över vid strömavbrott
- 6 Smart snoozefunktion**
Minskar tidsintervallen
- 7 Bellman Visit kompatibel**
Fungerar som Visitmottagare

100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm



Nu blir det lättare att komma upp.

Med Visit väckarklocka från Bellman & Symfon behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Välj att vakna till högt ljud, intensivt blytljus eller vibrationer under huvudkudden. Perfekt för dig som sover tungt eller har nedsatt hörsel.

Väckarklockan är en del av Visits lösningar för smarta hem och kan också väcka dig om det ringer på dörren eller i telefonen, när din bebis behöver tillsyn eller om en brand skulle inträffa.

Väckarklockan har en inbyggd nattlampa som med ett mildt blått sken visar vägen tillbaka till sängen och en smart snoozefunktion som stegvis minskar tidsintervallet från 9 till 2 minuter.

Ljudsignalen sveper över frekvenserna så att du som har svårt att höra till exempel höga toner inte skall missa den. Väckarklockan har också en stor och tydlig LCD urtavla med justerbar bakgrundsbelysning och separata vred för att ställa tid och väckning.



Du kan också koppla in telefonen och förstärka ringsignalen eller ansluta en trampmatta som väcker dig när någon trampar på den.

Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	108 mm
Bredd:	121 mm
Djup:	92 mm
Vikt:	390 g (inkl. batterier)



Anslutningar

- Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modular RJ-11 kontakt
Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

- **Ljudsignal**
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- **Blixt**
Fyra högintensiva, pulserande LED-blixtar
Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall
- **Sängvibrator**
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0 V DC

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: 50 – 250 m beroende på radiofrekvensen och byggnadens egenskaper. Räckvidden reduceras av väggar och stora föremål som blockerar signalen.

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Aktiveras med snooze-knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 min
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

Nattlampa

- Inbyggd nattlampa som visar vägen tillbaka till sängen med ett milt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Sätts på och stängs av med snooze-knappen
- Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning
- Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Specifik knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som strömförsörjer både alarm, sängvibrator, nattlampa och blixtljus

I paketet

- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1270 sängvibrator
- Batterielimator 7.5 VDC / 1.5 A
- 4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier
- Bruksanvisning

Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90%
ej kondenserande

Knappar och reglage



Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsändare
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9086 kabel för extern trigg
- BE9105 telefonkabel
- Telefonadapter med plugg för respektive länder

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1580_BE1380_001DAS005-SE

bellman.com