

振动闹钟, 标准版

BE1350

 Bellman & Symfon®



特征

- 1 超大音量 100 分贝闹钟
递增的多音调信号
- 2 智能贪睡功能
闹钟提醒间隔每次递减2分钟
- 3 强劲的振动器
在枕头下振动
- 4 备用电池
可保证所有功能正常运行

100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"



醒来, 从此变得更容易

有了 Bellman & Symfon 的振动闹钟, 你再也不担心睡过头了。它能通过特别响亮的铃声和在枕头下的振动器来叫醒你。即使你起床困难或有听力问题, 也能完美解决。

振动闹钟有许多独特的功能, 如智能贪睡功能, 可以将时间间隔从 9 分钟缩短到 2 分钟, 以及多音调报警信号, 声音涵盖了不同的频

率, 即使您有听力损失, 例如: 高频听力损失, 您也不用担心听不见。振动闹钟很容易使用。它有一个带可调节背光的大液晶显示屏和两个单独的按键旋转表盘, 用于设置时间和警报。

此外, 您可以关掉铃声信号, 这样您就不会在需要起床时打扰别人。

技术规格

尺寸和重量

- 宽度: 121 mm
- 高度: 108 mm
- 厚度: 92 mm
- 重量: 390 g, 包括电池



按钮和控制



包装内容

- BE1350 闹钟经典版
- BE1270 振动器
- 电源适配器, 7.5 VDC / 1.5 A
- 说明书



输出信号

- 声音
100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"
内置多频信号, 主频 950 Hz - 3000 Hz
- 振动器
振动电源: 2.0 - 4.0 V DC

操作

- 独立的按键旋转表盘, 可轻松设置时间和闹钟
- 时间切换专用按钮, 可切换到12小时或24小时
- 背光强度切换专用按钮, 共设有五个等级
- 打开/关闭报警声音的专用按钮
- 监测和显示备用电池状态的电池监控
- 备用电池为声音和振动器供电 (不包括电池)

显示

- 类型: 扭曲向列型 (TN) 液晶显示器
- 背光强度可分 5 步调节
背光由贪睡按钮激活
- 背光颜色: 白色
- 显示超时: 8 秒

环境需求

- 操作温度: 0° ~ 35° C
- 相对湿度: 15% ~ 90% (无冷凝)

闹钟和暂停

- 闹钟超时: 20 分钟
- 暂停时间间隔从 9 分钟递减到 2 分钟

配件

- 以下配件可适用
4 节可充电 AAA 尺寸镍氢电池

© 2023 and ™ Bellman & Symfon AB. 保留所有权利。
Bellman和Bellman & Symfon是Bellman & Symfon AB所有的注册商标, 保留所有权利。
本小册子如有更改, 恕不另行通知。