

Vekkerklokke, Pro

BE1370



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1 Ekstra høyt 100+ dBsignal**
Stigende multifrekvenssignal
- 2 Fire høyintensive blitslys**
Effektive også i dagslys
- 3 Kraftig sengevibrator**
Vekker deg med vibrasjoner
- 4 Innebygd nattlys**
Leder deg tilbake til sengen
- 5 Batterireserve**
Tar over ved strømbrudd
- 6 Smart slumrefunksjon**
Reduserer tidsintervallet
- 7 Innebygd telefonuttak**
Forsterker telefonsignalet

* 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Nå blir det lettere å stå opp.

Med vekkerklokken fra Bellman & Symfon behøver du ikke å uroe det for at du skal forsove deg. Du våkner isteden til et høyt og tydelig lydsignal, intensivt blitslys eller vibrasjoner under puten. Perfekt for deg som sover tungt eller har nedsatt hørsel.

Vekkerklokken har mange unike funksjoner som den innebygde nattlampen som med et mildt blått lys leder deg tilbake til sengen og en smart slumrefunksjon som reduserer tidsintervallet fra 9 til 2 minutter

med to minutter av gangen. Lydsignalet går over frekvensområdet hvor du hører dårlig: høye toner så du ikke savner dem.

Vekkerklokken er meget lett å bruke. Den har en stor og tydelig LCD-skjerm med justerbar bakgrunnsbelysning og separate knapper for å stille tid og vekking.

Du kan også tilkoble din telefon for å forsterke ringesignalet eller en matte som vekker deg når noen trækker på den.



Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde:	108 mm
Bredde:	121 mm
Dybde:	92 mm
Vekt:	390 g, inkl. batterier



Tilkoblinger

- Ekstern uttak for 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modulær RJ-11 kontakt
Analog telenett 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

- **Lydsignal**
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Innebygd multifrekvenssignal med en hovedfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- **Blits**
Fire høyintensive, pulserende LED-blits
Advarsel! Blitslys kan forårsake epileptisk anfall
- **Sengevibrator**
Vibratorstyrke: 2.0 - 4.0 V DC

Skjerm

- Type: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrunnsbelysning i 5 nivåer
Aktiveres med slumreknappen
- Bakgrunnsbelysningsfarge: hvit
- Bakgrunnsbelysningstimeout: 8 s

Alarm og slumrefunksjon

- Alarm timeout: 20 min
- Reduserte slumreintervaller fra 9 til 2 minutter i 2 minutter av gangen
- Slumvertimeout: 20 minutter

Nattlampe

- Innebygd nattlampe som leder deg tilbake til sengen med ett mildt blått lys
- Type: Electro Luminescent (EL) lys
- Slåes av og på med slumreknappen
- Timeout: 1 time (15 min ved batterireserve)

Funksjoner

- Separate vri- og trykkbare knapper for enkel innstilling av tid og vekking
- Egen knapp som veksler mellom 12 og 24 timersvisning
- Egen knapp som justerer skjermens bakgrunnsbelysning i fem nivåer
- Egen knapp som slår av og på vekkerklokkens lydsignal
- Batteriovervåking som viser batteriets ladestatus
- Batterireserve for både alarm, sengevibrator, nattlampe og blits

I esken

- BE1370 vekkerklokke Pro
- BE1270 sengevibrator
- Batterieliminatør 7.5 VDC / 1.5 A
- 4 oppladbare AAA NiMH batterier
- Bruksanvisning

Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE9105 telefonkabel
- Telefonadapter med plugg for respektive land

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35°C
- Relativ luftfuktighet: 15%-90% (ikke kondenserende)

Knapper og kontroller



© 2021 og ™ Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1370_018DAS004-NO

bellman.com