## Microset<sup>™</sup>耳麦

BE9129







## 特征

## 免提聆听

可将 Mino 收纳于口袋中使用

### 小巧轻量

呈现隐蔽外观

## 即开即用

无需安装程序

# 专为 Mino 设计的 一体式麦克风与耳塞

此款麦克风组件专为 Mino 语音放大器设 计。可将 Mino 放置于内侧口袋或使用皮带 夹固定,并通过领夹式麦克风拾取声音。套 装包含全指向领夹麦克风与单边耳塞。

#### 耳塞规格

■ 灵敏度 ■ 频率响应

■最大功率

■ 阻抗

113(± 3) dB/mW (@ 1kHz) 50 Hz 至 20 kHz 10 mW

32 ohm

#### 麦克风规格

- 类型
- 指向性
- 灵敏度
- 频率响应
- 信噪比
- 偏置电压

## 线缆与连接器

- 线缆长度
- 连接器

驻极体电容麦克风 全指向 -47 (±3) dB1 110 Hz to 16 kHz >58 dB 最高 10 VDC

## 95cm

3.5mm 立体声插头



#### © 2025, Bellman & Symfon AB 版权所有

Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 标识均为 Bellman & Symfon AB 的注册商标。本产品资料如有变更, 恕 不另行通知。

BE9129\_001DSH1.0-SICN

bellman.com