

振動鬧鐘, 標準版

BE1350

 Bellman & Symfon®



特徵

- 1 超大音量 100 分貝鬧鐘
遞增的多音調訊號
- 2 智慧貪睡功能
鬧鐘提醒間隔每次遞減2分鐘
- 3 強勁的振動器
在枕頭下振動
- 4 備用電池
可保證所有功能正常運行

100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"



醒來, 从此变得更容易

有了 Bellman & Symfon 的振動鬧鐘, 你再也
不用擔心睡過頭了。它能通過特別響亮的鈴
聲和在枕頭下的振動器來叫醒你。即使你起
床困難或有聽力問題, 也能完美解決。

振動鬧鐘有許多獨特的功能, 如智慧貪睡功
能, 可以將時間間隔從 9 分鐘縮短到 2 分鐘,
以及多音調報警信號, 聲音涵蓋了不同的頻

率, 即使您有聽力損失, 例如: 高頻聽力損
失, 您也不用擔心聽不見。振動鬧鐘很容易
使用。它有一個帶可調節背光的大液晶顯示
幕和兩個單獨的按鍵旋轉錶盤, 用於設定時
間和警報。

此外, 您可以關掉鈴聲訊號, 這樣您就不會在
需要起床時打擾別人。

技術規格

尺寸和重量

- 寬度: 121 mm
- 高度: 108 mm
- 厚度: 92 mm
- 重量: 390 g, 包括電池



按鈕和控制



包裝內容

- BE1350 鬧鐘經典版
- BE1270 振動器
- 電源適配器, 7.5 VDC / 1.5 A
- 說明書



輸出信號

- 聲音
100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"
內置多頻信號, 主頻 950 Hz - 3000 Hz
- 振動器
振動電源: 2.0 - 4.0 V DC

操作

- 獨立的按鍵旋轉錶盤, 可輕鬆設定時間和鬧鐘
- 時間切換專用按鈕, 可切換成12小時或24小時
- 背光強度切換專用按鈕, 共設有五個等級
- 打開/關閉報警聲音的專用按鈕
- 監測和顯示備用電池狀態的電池監控
- 備用電池為聲音和振動器供電(不包括電池)

顯示

- 類型: 扭曲向列型 (TN) 液晶顯示器
- 背光強度可分 5 步調節
背光由貪睡按鈕啟動
- 背光顏色: 白色
- 顯示超時: 8 秒

環境需求

- 操作溫度: 0° ~ 35° C
- 相對濕度: 15% ~ 90% (無冷凝)

鬧鐘和暫停

- 鬧鐘超時: 20 分鐘
- 暫停時間間隔從 9 分鐘遞減到 2 分鐘

配件

- 以下配件可適用
4 節可充電 AAA 尺寸鎳氫電池

© 2023 and ™ Bellman & Symfon AB. 保留所有權利。

Bellman和Bellman & Symfon是Bellman & Symfon AB 所有的註冊商標, 保留所有權利。

本小冊子如有更改, 恕不另行通知。

BE1350_018DAS1.0_SICN

bellman.com